Altec ATLS
Fabricant français de matériel de sécurité

SX version 3

Sirène d'alarme intérieure en acier, auto alimentée

SX VERSION 3
Sirène d'alarme intérieure
en acier, auto alimentée

Une version avec 5 Dip-Switch

- 1 Dip-Switch pour sélectionner la puissance et la consommation.
- 1 Dip-Switch pour une polarité par un positif ou un négatif.
- 1 Dip-Switch pour déclenchement à l'apparition ou à la disparition.
- 1 Dip-Switch pour gestion de l'AP ouverture seule ou ouverture + arrachement.
- 1 Dip-Switch pour la surveillance de l'alimentation.
- Vous recherchez une sirène dissuasive et sans concession sur sa qualité. Nous vous invitons à découvrir la sirène d'alarme SX d'un concept unique aujourd'hui sur le marché des sirènes intérieures.
- SX vous offre la robustesse d'un boîtier métallique associée à une puissance sonore exceptionnelle pour un produit de cette taille.
- D'un esthétisme particulièrement soigné, la SX reste discrète mais terriblement efficace pour faire fuir n'importe quel intrus.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conception, développement et fabrication française
QUALITÉ INNOVATION FIABILITÉ

Altec ATLS
Fabricant français de matériel de sécurité

www.altec-atls.fr

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

Caractéristiques

Présentation

- Boîtier en acier de 1,5 mm d'épaisseur
- Boîtier auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Dimensions : 155 x 120 x 45 mm
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C
- Poids : 708 g
- Conforme aux normes EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55022 et EN 60950
- IP 31 et IK 07
- Logement pour pile 9 V alcaline ou accumulateur 9 V Ni-Mh (non fournis)

Alimentation

- Tension de fonctionnement sur + 12 V directe : de 9 à 14 VDC
- Tension de fonctionnement sur + 12 V charge : de 10 à 14 VDC
- Consommation en veille : 1 mA max
- Consommation en alarme : 250 mA (106 dBa) ou 50 mA (99 dBa)
- Protection contre les surtensions, décharges électrostatiques et inversion de polarité
- Autonomie sur pile ou accumulateur interne 36 heures

Fonctionnement

- 1 entrée de commande (sir)
- Durée de l'alarme temporisée à 10 minutes
- 1 Dip-Switch pour sélectionner la puissance et la consommation
- 1 Dip-Switch pour une commande en polarité positive ou négative
- 1 Dip-Switch pour déclencher à l'apparition ou à la disparition du signal de commande
- 1 Dip-Switch pour la gestion de l'AP ouverture seule ou ouverture + arrachement
- 1 Dip-Switch pour annuler la surveillance de l'alimentation
- Puissance sonore à 1 mètre : ›106 dB ou › 99 dB

TESTÉ À 100%

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conception, développement et fabrication française

QUALITÉ INNOVATION FIABILITÉ

Représentant

Doc/co/fr/13/SX V3 igs.com01 39600860